

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преходното съпротивление на заземителния контур не трябва да надвишава 20ohm. При недостигане на посоченото преходно съпротивление да се набият допълнително заземителни колове.
2. Контролните клеми да са на височина удобна за обслужване (0,5m).
3. Проводника за гръмозащита се фиксира към покривната конструкция със съответните клеми монтирани на разстояние една от друга 1÷1,5m.
4. Монтажът на елементите за мълниезащитата да се изпълни по указания на фирмата доставчик.

ЛЕГЕНДА:

- Стоманена поцинкована шина - 40/4mm, в изкоп 0,8/0,4m;
- Кръгъл проводник за гръмозащита AlMgSi 0.5, Ø8mm;
- Клипс за проводник Ø8mm, изцяло неръждаема стомана, в комплект с уплътнителна розетка, винт и дюбел 8mm;
- Мултиклема от неръждаема стомана Ø8/Ø8mm;
- Контролна (пробна) клема;
- Клема за улук - от алуминий, с двойна клема за монтаж и електрическо присъединяване на тел Ø8mm и ръб на улука;
- Заземителен кол, 2 1/2"-3m;

СЪГЛАСУВАЛИ		
бюро	име и фамилия	подпис
Арх.	арх. З. Колева	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД		
				Обект: "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД		
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Изграждане на мълниезащитни уредби. Мълниев. уредба на сграда "Контактна мрежа" на промплощадката в с. Трояново	Инвентарен номер 449-2013	
Ръководител направление	инж.Панделов		IV.2013 г.		Фаза	Шифър	Мащаб
Главен проектант	инж.Арсениев						
Р-л отдел	инж.Георгиева			Чертеж: Мълниезащитна инсталация	РП	492	1:50
КТК	инж.Иванов				Лист 1	Всичко листа 1	
Проектант	инж.Тодоров				Част	ЕЛЕКТРО	
Проектант							